



TECHNISTAR S1+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588647411	0006/4741	1.4 kg	740 g	schwarz	39.50 x 5.60 x 21.50 cm	28.00 x 4.50 x 15.50 cm
4019588167414	0016/4741	1.4 kg	600 g	silber	39.50 x 5.60 x 21.50 cm	28.00 x 3.70 x 13.50 cm

BILD	Nagravision: Ja	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)
Standbild: Ja	CI+: Ja	DVB-S: QPSK
Zoom: Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
SD: Ja	Energiewerte Standby-Schnellstart: 5.11 W	DVB-S2: 8PSK - QPSK
HD: Ja	Energiewerte LED: 0.42 W	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
1080i: Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 8 W	FEC: RS, LDPC, BCH
720p: Ja	SONSTIGE FEATURES	UMGEBUNG
ANSCHLÜSSE	Programmspeicher Gesamt: 5000	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
HDMI™ (out): 1	Regionalprogramm Auswahl: Ja	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
USB: 1 (USB 2.0)	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Common Interface Plus (CI+): Ja	STROMVERSORGUNG	Bild-Formate: JPEG
Smartcard-Leser: Ja	Nennspannung: 230 V	Audio-Formate: MP3, MP2
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Frequenz: 50 Hz	Video-Codecs: MPEG-2
Audio-Ausgang analog (Cinch): Ja (rechts / links)	Netzteil: extern DC 12V/2A	Video-Formate: TS, TS4, VOB
Scart: 1	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	LNB-STEUERUNG
Video Cinch (out): 1	AUTOINSTALL: Ja	Vertikal: 14 V
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	TUNER	Horizontal: 18 V
F-Buchse SAT (in): Ja	Tuner-Typ: DigitalSat	Bandumschaltung: 22 kHz
BEDIENUNG/KOMFORT	Sat (DVB-S2): 1	Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
Sleeptimer: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494	DiSEqC: 1.0 / 1.2
Für Camping geeignet: Ja	Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	LIEFERUMFANG
Wecktimer: Ja	TECHNIROUTER ready: Ja	TECHNISTAR S1+, Fernbedienung (inkl. Batterien), HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
EMPFANGSBEREIT	TUNER - SAT	
HD+: Ja	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz	
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME		
Conax: Ja		

KEYFEATURES		
Camping	Schnittfunktion	HD+ Sender-Paket für 6 Monate ¹
Pay-TV-fähig ¹	TechniRouter-ready	TechniFamily
HDTV	"SiehFern INFO" (SFI)	AutoInstall
Universal Plug and Play (UPnP)	ISIPRO	TechniMatic

1) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)
 1) Die HD+ Karte ist für 6 Monate gratis freigeschaltet und nur für den Satellitenempfang und ausschließlich für die Nutzung in Deutschland und Luxemburg bestimmt. Die Kosten für die Verlängerung des HD+ Sender-Paketes finden Sie immer aktuell auf www.hd-plus.de.

Testurteil(e) TECHNISTAR S1+



Infosat Kauf Tipp 10/2010