



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile). Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 32 E

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit HDTV Multituner

EAN	ArtNr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958843206 2	5432/0306	schwarz/silber metallic	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
401958843216 1	5432/0316	schwarz/titan metallic	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
401958843226 0	5432/0326	schwarz/schwa rz hochglanz	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV $\,$

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Größe (cm) : 81 cm		
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Format : 16:9		
Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %	Kontrastverhältnis : 3.000:1		
LNB-STEUERUNG	Bild im Bild (PIP) : Ja externe Quelle		
Bandumschaltung : 22 kHz	Helligkeit : 500 cd/m²		
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat	Reaktionszeit : 8 ms		
Channel Router	Blickwinkel: 178° / 178°		
Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V	Standbild : Ja		
Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400	Zoom : Ja		
mA V	Größe (Zoll) : 32		
Stromaufnahme : 400 mA	720p : Ja		
MASSE UND GEWICHT	HD: Ja		
Geräte Höhe (ohne Fuß) : 622 mm	Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080		
Geräte Breite (ohne Fuß) : 805 mm	1080i : Ja		
Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 115 mm	SD : Ja		
BILD	Typ: TFT-LCD "Full HD"		

AUDIO

Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System

mit Bassreflex

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja



28.04.2024

1/2

ANSCHLÜSSE	TUNER	TUNER - ANTENNE		
HDMI™ (in) : 3	Tuner-Typ : Single-HDTV-Multituner	Frequenzbereich 2 : 470 860 MHz		
Common Interface (CI) : 2	Sat (DVB-S2) : 1	Spannungsversorgung : 0,05 V		
Smartcard-Leser : Ja	Kabel (DVB-C) : 1	Demodulation : COFDM		
Subwoofer-Ausgang : Ja	Antenne (DVB-T) : 1	Bitrate : 4 32 MBit/s		
VGA : Ja	Analog: 1	Stromversorgung : 5 A		
YUV (in) : Ja	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD	Frequenzbereich 1 : 174 230 MHz		
Scart: 2	(MPEG-2)	Übertragungsmodus : 2k/8k		
S-Video : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	UMWELT		
Video Cinch (in) : 1	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja		
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	TUNER - ANALOG	SONSTIGE FEATURES		
F-Buchse SAT (in) : 1	Frequenzbereich : 46 860 MHz	OSD-Sprachen : Italienisch, Ungarisch,		
IEC (in) : Ja	Normen Video : PAL, SECAM	Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Niederländisch, Griechisch, Türkisch, Russisch, Tschechisch,		
RS-232:0	TUNER - SAT			
BEDIENUNG/KOMFORT	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Französisch		
Uhr: Ja	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	Programmspeicher Gesamt: 5.000		
Wecktimer : Ja	Symbolrate DVB-S: 1 45 Mbaud	Regionalprogramm Auswahl : Ja		
Sleeptimer : Ja	Frequenzbereich: 950 2.150 MHz	STROMVERSORGUNG		
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Symbolrate DVB-S2 : 10 31 Mbaud	Netzteil: intern		
Conax : Ja	DVB-S: QPSK	Frequenz : 50 Hz		
CI : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Nennspannung : 230 V		
HOTELMODE	TUNER - KABEL	LEISTUNG/ENERGIEWERTE		
individueller Startbildschirm /	Frequenzbereich : 47 862 MHz	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 43 W		
Willkommensgruß : Ja	Symbolrate: 1,7 7 Mbaud	Energieklasse : D		
einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM	Energiewerte Software-Aktualisierung : 43		
Energiekarten-Funktion : Ja	FEC: Reed-Solomon	W		
USB-Cloning-Funktion : Ja	WANDHALTERUNG	Energiewerte Standby-Schnellstart : 29 W		
Multimediaanschlüsse : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 200	Energiewerte LED : 0,09 W		
Menüverriegelung : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 109 W		
Radiomodus : Ja	AUTOINSTALL : Ja	jährl. Energieverbrauch : 159 kWh/annum		
Programmplatzmischung : Ja		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0		
Multicode-Fernbedienung : Ja	_	Netzschalter : Ja		
Feuerfestes Gehäuse : Ja		LIEFERUMFANG		
		HDTV 32 E, Netzanschlusskabel, Komfort- Fernbedienung inkl. Batterien,		



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



28.04.2024 2/2

Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung,

Garantieunterlagen