



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## DiGYBOXX T4

DVB-T Receiver zum Empfang von unverschlüsselten TV- und Radioprogrammen in SDTV- und HDTV-Qualität

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588043824	0000/4382	schwarz	1 kg	400 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	39,7 x 6 x 20 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

#### HDMI-Anschluss

12 Volt Betrieb möglich

#### 1080i Upscaling

TechniMatic und AutoInstall

### BILD

720p : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

OSD-Sprachen : Russisch, Spanisch, Französisch, Serbisch, Finnisch, Dänisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Ungarisch, Englisch, Norwegisch, Polnisch

Programmspeicher Gesamt : 1.000

Loophrough : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Scart : 2

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern

### BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : < 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

### TUNER

Tuner-Typ : DVB-T

Antenne (DVB-T) : 1

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

### LIEFERUMFANG

DiGYBOXX T4, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzteil, Bedienungsanleitung auf CD, Garantiekarte

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz

Demodulation : COFDM QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Übertragungsmodus : 2k/8k

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

### SONSTIGE FEATURES



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.