



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIT MF8-S MTV UNLIMITED

Digitaler Satellitenreceiver mit integriertem CONAX und Common Interface, mit Freischaltung für 30 Tage MTV unlimited, mit schneller Regionalprogrammwahl, energiesparendem Netzteil u.v.m.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588116870	0011/4687	silber	1,3 kg	520 g	29,5 x 4,4 x 13 cm	38,5 x 6 x 19,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

CI-Schnittstelle für zusätzliche
Entschlüsselungssysteme

integriertes Conax-
Entschlüsselungssystem

inklusive TechniSat-Smartcard mit 1 Monat
kostenfreien Zugang zu MTV unlimited (+
2 Monate bei Produktregistrierung)

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat
Channel Router

Horizontal : 18 V

BILD

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

Common Interface (CI) : 1

SIM-Kartenleser : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Scart : 2

F-Buchse SAT (in) : 1

RS-232 : 1

EMPFANGSBEREIT

MTV unlimited : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner

TECHNIROUTER ready : Ja

Empfang von : SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TUNER - SAT

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.
Anpassung)

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt : 4.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 180 ... 250 V

Netzteil : intern

Frequenz : 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : < 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W

LIEFERUMFANG

DIGIT MF8-S MTV unlimited, TechniSat-
SmartCard (freigeschaltet für 30 Tage MTV
unlimited), Netzkabel, SCART-Kabel,
Fernbedienung inkl. Batterien,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte