



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGITRADIO 1 hr4 Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und hr4-Direktwahltaste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588344976	weiß/grün	0034/4997	514 g	276 g	15,5 x 9 x 3,2 cm	17 x 17 x 5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe

Direktwahltaste für hr4 via DAB+

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

### DIREKTWAHLTASTE

hr4 : Ja

### DISPLAY

Typ : OLED

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
 Französisch, Polnisch, Italienisch,  
 Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch,  
 Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

### STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit : bis zu 10 Stunden

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 hr4 Edition, Akkupack,  
 Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung