



DIGITRADIO 500

DAB+/UKW/Internet-Stereo-Radio mit iPhone/iPod-Dock

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588049550	schwarz	0000/4955
4019588149557	weiß hochglanz	0001/4955

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

RDS UKW Radio

Über 11.000 Internetradio-Sender gut sortiert

3,5" Farbdisplay mit Touchscreen-Funktionalität

iPod/iPhone-Dockingstation mit Lade- und Bedienfunktion

UPnP-Client im Heimnetzwerk (Audio-Streaming)

Praktische Sleep- und Wecktimer-Funktionen

Multimediale DAB+ Zusatzdienste wie z. B. Slideshows, Musik-Cover

Integrierte LAN- und WLAN-Konnektivität

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 30 W RMS

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 15 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Fernbedienung : Ja

DISPLAY

Slide-Show / catSLS : Ja

Touchdisplay : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Spanisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Französisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Norwegisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch, Schwedisch

STREAMING

Audiostreaming (UPnP) : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 24 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,16 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 500, Steckernetzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung