



## DIGITRADIO 450

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit Netzwerk- sowie Bluetooth-Audiostreaming und Steuerung per App

| EAN           | Farbe              | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)        |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 4019588049635 | Holzoptik/Nussbaum | 0000/4963 | 3,84 kg          | 2,75 kg         | 36 x 14,5 x 17,9 cm | 41,7 x 21,7 x 21,5 cm |
| 4019588149632 | weiß               | 0001/4963 | 3,84 kg          | 2,75 kg         | 36 x 14,5 x 17,9 cm | 41,7 x 21,7 x 21,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

2 x 10 W Stereosound

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Über 11.000 Internetradio-Sender, gut sortiert und geordnet

Hochwertiges OLED-Display

UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk

Bluetooth-Audiostreaming

Praktische Uhr- und Wecktimer-Funktionen

Komfortable und intuitive Bedienung über zwei große Einstellregler am Gerät

Steuerung per MYDIGITRADIO PRO-App (iOS, Android)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

Stereo-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

HSP (Sprachausgabe über Headset) : ja

HFP (drahtlose Telefonie) : ja

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

Bluetooth-Version : 2.1+EDR

### DISPLAY

Typ : OLED

Auflösung (Linien x Zeilen) : 56 x 28 Pixel

RadioVIS : Ja

Dimmbar : Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate : AAC, WAV, WMA, AAC+, FLAC, MP3

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Deutsch, Finnisch, Türkisch, Englisch, Portugiesisch, Dänisch, Polnisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Französisch

#### STREAMING

Audiostreaming (UPnP) : Ja (Bluetooth, UPnP)

#### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 36 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,83 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 2,29 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 450, Fernbedienung (inkl. Batterien), Steckernetzgerät, Bedienungsanleitung