

DIGITRADIO 210 IR

Portables DAB+/UKW/Internet-Radio

EAN	VPE Karton	Farbe	VPE Palette	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588109 612	16	schwarz/silb er	384	0010/4961	676 g	478 g	23 x 11,5 x 5,3 cm	29 x 12,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

sortiert und geordnet

DAB+ Digitalradio	Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für	Integrierte WLAN-Konnektivität	
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	UKW)	Audiostreaming über UPnP	
Über 11.000 Internetradio-Sender, gut	Uhr- und Datumsanzeige	Netz- und Batteriebetrieb	

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-

Matrixanzeige

LIMCERI	INICCREDI	INGUNGEN	IDETDIED
OMULD	JINUSBLDI	INGOINGEI	I DE I RILD

DISPLAY Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Größe: 1,7 Zoll Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Typ:LCD Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C WLAN **RADIOTYP**

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Portables Radio: Ja Band werden unterstützt) SONSTIGE FEATURES Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, DAB+: 174 - 240 MHz Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz Finnisch, Portugiesisch

Internetradio: Ja Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne Nennspannung: 230 V LAUTSPRECHER Frequenz: 50 Hz

Mono-Lautsprecher: Ja Netzteil: DC 6 V / 500 mA Systemleistung: 1 W (RMS) Netzteilart: Extern

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1 Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5 W

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

ANSCHLÜSSE LEISTUNG/ENERGIEWERTE

BEDIENUNG/KOMFORT Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

STROMVERSORGUNG

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 210 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung



Programmspeicher Favoriten UKW: 10

01.05.2024

1/1