



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## TECHNISMART 40 PRO II

Full HD Smart-TV mit QuattroTuner und USB Recording

| EAN           | VPE Karton | VPE Palette | Art.-Nr.  | Gewicht (ohne Fuß) | Farbe                  | Gerät ohne Fuß (BxHxT) |
|---------------|------------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 4019588408401 | 1          | 20          | 5040/8400 | 9,2 kg             | schwarz/titan metallic | 916 x 535 x 62 mm      |

### TOP-AUSSTATTUNG

QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Internetzugang über TechniSmart-Portal, HbbTV

USB-Recording: Aufzeichnungen von TV-Programmen auf externe Datenträger inkl. Timeshift

Integriertes WLAN

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Modernes, flaches Gehäuse mit drehbarem Standfuß

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 550 mA

DiSEqC : 1.x

### MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 916 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 535 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 10,5 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 62 mm

### BILD

Größe (cm) : 102 cm

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 4000:1

Helligkeit : 300 cd/m<sup>2</sup>

Reaktionszeit : 8 ms

Blickwinkel : 178°/178°

Formatumschaltung : Auto; 16:9, Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Kino

Zoom : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

Größe (Zoll) : 40

Typ : Full HD eLED

### AUDIO

Lautsprechersystem : 2 x 8 W

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 3

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

AV-Eingang : Ja (3,5 mm Klinke, seitlich)

VGA : Ja

Scart : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

IEC (in) : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

| HOTELMODE                                            | TUNER - ANALOG                      | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja                | Normen Video : PAL, SECAM, NTSC     | Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1                                                                                                                                           |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja | Frequenzbereich : 42 ... 862 MHz    | Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV, FLV, DAT, AVI, ASF                                                                                                                             |
| USB-Cloning-Funktion : Ja                            | TUNER - SAT                         | Bild-Formate : BMP, JPEG, PNG                                                                                                                                                                |
| Lautstärke verriegelbar : Ja                         | DVB-S2 : Ja                         | Audio-Formate : WAV, MP3, WMA                                                                                                                                                                |
| Menüverriegelung : Ja                                | DVB-S : Ja                          | SONSTIGE FEATURES                                                                                                                                                                            |
| Teletext Deaktivierung : Ja                          | Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz | OSD-Sprachen : Ungarisch, Schwedisch, Niederländisch, Griechisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Russisch, Italienisch, Englisch, Litauisch, Spanisch, Tschechisch, Portugiesisch, Französisch |
| Sperre Bedienfeld : Ja                               | TUNER - KABEL                       | Programmspeicher Gesamt : 10.000                                                                                                                                                             |
| Weckfunktion : Ja                                    | Demodulation : QAM                  | STROMVERSORGUNG                                                                                                                                                                              |
| Sleeptimer : Ja                                      | Frequenzbereich : 42 ... 1.002 MHz  | Nennspannung : 230 V                                                                                                                                                                         |
| Startquelle auswählbar : Ja                          | WANDHALTERUNG                       | Frequenz : 50 Hz                                                                                                                                                                             |
| Startprogramm auswählbar : Ja                        | Lochabstände : 200 x 200            | LEISTUNG/ENERGIEWERTE                                                                                                                                                                        |
| INTERNETFUNKTIONEN                                   | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE           | Energieklasse : A+                                                                                                                                                                           |
| HbbTV/Red Button : Ja                                | AUTOINSTALL : Ja                    | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 48 W                                                                                                                                                      |
| TUNER                                                | TUNER - ANTENNE                     | jährl. Energieverbrauch : 70 kWh/annum                                                                                                                                                       |
| Sat (DVB-S2) : 1                                     | Demodulation : COFDM                | Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W                                                                                                                                                     |
| Kabel (DVB-C) : 1                                    |                                     | Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W                                                                                                                                           |
| Antenne (DVB-T) : 1                                  |                                     | Netzschalter : Ja                                                                                                                                                                            |
| Analog : 1                                           |                                     | Quecksilberfrei : Ja                                                                                                                                                                         |
| Eingangsimpedanz : 75 Ω                              |                                     | LIEFERUMFANG                                                                                                                                                                                 |
| TECHNIROUTER ready : Ja                              |                                     | TV-Gerät TECHNISMART PRO II, Dreh-Standfuß, Fernbedienung (inkl. Batterien), Audiokabel, Kurzanleitung mit Garantiekarte                                                                     |



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.