



Premium Account erforderlich. Alle Infos zu Spotify Premium finden Sie unter www.spotify.com/premium.



DIGITRADIO 360 IR

DAB+/UKW/Internet Design-Stereoradio mit Multiroomstreaming, Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588899001	0000/4989	schwarz

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikkvielfalt via Internetradio

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Steuerung per MYDIGITRADIO PRO-App (iOS, Android)

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

Multiroomstreaming

Spotify-Anbindung für Nutzer mit Premium-Account

Integrierte WLAN-Konnektivität

UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Dimmbar : Ja

RadioVIS : Ja

Typ : LCD

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate : MP3, WMA, AAC

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

STREAMING

Spotify : Ja

Audiostreaming (UPnP) : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 3,13 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 27 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,84 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 360 IR, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung