



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## TECHNISTAR S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf eine externe Festplatte

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe   | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      | Karton (BxHxT)       |
|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 4019588147409 | 0001/4740 | silber  | 1,8 kg           | 740 g           | 28 x 4,5 x 15,5 cm | 39,5 x 5,6 x 21,5 cm |
| 4019588047402 | 0000/4740 | schwarz | 1,8 kg           | 740 g           | 28 x 4,5 x 15,5 cm | 39,5 x 5,6 x 21,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

|                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDTV-Tuner                                         | Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)       | Netzwerk- und USB-Schnittstelle                                                                                                                                                   |
| Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) | 1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)                   |                                                                                                                                                                                   |
| <b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>                | F-Buchse SAT (in) : 1                                             | JPEG : Ja                                                                                                                                                                         |
| Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C                    | <b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>                                    | Audio-Formate : MP2, MP3                                                                                                                                                          |
| Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %                       | Conax : Ja                                                        | <b>SONSTIGE FEATURES</b>                                                                                                                                                          |
| <b>LNB-STEUERUNG</b>                               | CI+ : Ja                                                          | OSD-Sprachen : Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Tschechisch, Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch |
| Vertikal : 14 V                                    | <b>TUNER</b>                                                      | Programmspeicher Gesamt : 5.000                                                                                                                                                   |
| DiSEqC : 1.0 / 1.2                                 | Tuner-Typ : HDTV-Tuner                                            | Regionalprogramm Auswahl : Ja                                                                                                                                                     |
| Horizontal : 18 V                                  | Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494                           | <b>STROMVERSORGUNG</b>                                                                                                                                                            |
| Bandumschaltung : 22 kHz                           | Eingangsimpedanz : 75 Ω                                           | Frequenz : 50 Hz                                                                                                                                                                  |
| <b>BILD</b>                                        | Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)                         | Nennspannung : 12 V                                                                                                                                                               |
| Standbild : Ja                                     | TECHNIROUTER ready : Ja                                           | Netzteil : extern 12V                                                                                                                                                             |
| SD : Ja                                            | <b>TUNER - SAT</b>                                                | <b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>                                                                                                                                                      |
| 720p : Ja                                          | DVB-S : QPSK                                                      | Energiewerte LED : < 0,55 W                                                                                                                                                       |
| HD : Ja                                            | Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK) | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 17 W                                                                                                                                         |
| 1080i : Ja                                         | Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz                               | <b>LIEFERUMFANG</b>                                                                                                                                                               |
| <b>ANSCHLÜSSE</b>                                  | Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud                                 | TechniStar S1, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte                                                                 |
| HDMI™ (out) : 1                                    | Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)       |                                                                                                                                                                                   |
| USB : 1 (USB 2.0)                                  | FEC : Viterbi und Reed-Solomon                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Common Interface Plus (CI+) : Ja                   | DVB-S2 : 8PSK - QPSK                                              |                                                                                                                                                                                   |
| Smartcard-Leser : Ja                               | <b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>                                  |                                                                                                                                                                                   |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja     | AUTOINSTALL : Ja                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja                    | <b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>                          |                                                                                                                                                                                   |
| Scart : 1                                          | MPEG-2 : Ja                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| Video Cinch (out) : 1                              | Video-Formate : TS4, TS, VOB                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)           |                                                                   |                                                                                                                                                                                   |

Testurteil(e) TECHNISTAR S1



Testsieger | Wertung: Sehr gut  
audiovision (06/2010)



Heimkino (10 - 11/2010)



SAT Empfang (03/2010)



SAT Empfang (03/2010)



Note: Gut | 90,9 %  
SATVISION (07/2010)



Infosat (07/2010)



Testsieger  
CHIP (12/2010)



av Geräte des Jahres 10/11



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.