



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 46

46 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588465008	silber eloxiert	5346/0500	1.135 x 713 x 116 mm	142 x 90 x 32 cm	
4019588465169	schwarz eloxiert	5346/0516	1.135 x 713 x 116 mm	142 x 90 x 32 cm	
4019588465053	platin eloxiert	5346/0505	1.135 x 713 x 116 mm	142 x 90 x 32 cm	113,5 x 78 x 20 cm
4019588461000	silber eloxiert	5346/1500		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588461161	schwarz eloxiert	5346/1516		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588461055	platin eloxiert	5346/1505		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588465503	silber eloxiert	5346/5500		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588465565	schwarz eloxiert	5346/5516		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	
4019588465558	platin eloxiert	5346/5505		1420,0 x 900,0 x 320,0 mm	

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG	ANSCHLÜSSE	TUNER
Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V	HDMI™ (in) : 3	Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner
Stromaufnahme : 400 mA	Common Interface (CI) : 2	Sat (DVB-S2) : 2
Bandumschaltung : 22 kHz	Smartcard-Leser : Ja	Kabel (DVB-C) : 2
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Antenne (DVB-T) : 2
Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Analog : 2
ARTIKELINFORMATIONEN	Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Optikmerkmale : Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe	Audio-Eingang analog/AUX in : Ja 3,5mm Klinke	Eingangsimpedanz : 75 Ω
interne Festplatte : 500 GB	Subwoofer-Ausgang : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja
MASSE UND GEWICHT	VGA : Ja	TUNER - ANALOG
Geräte Höhe (ohne Fuß) : 713 mm	YUV (in) : Ja	Frequenzbereich : 46 ... 860 MHz
Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 116 mm	Scart : 2	Normen Video : PAL, SECAM
Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.135 mm	S-Video : Ja	TUNER - SAT
BILD	Video Cinch (in) : 1	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud
Größe (cm) : 116 cm	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Format : 16:9	F-Buchse SAT (in) : 2	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Kontrastverhältnis : 3.000:1	IEC (in) : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Helligkeit : 500 cd/m²	BEDIENUNG/KOMFORT	DVB-S : QPSK
Bild im Bild (PIP) : Ja	Sleeptimer : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Reaktionszeit : 8 ms	Uhr : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Blickwinkel : 178° / 178°	Wecktimer : Ja	TUNER - KABEL
Bild und Bild (PAP) : Ja	DISPLAY	FEC : Reed-Solomon
Standbild : Ja	Typ : Televisor multimedia de 46 pulgadas (Full HD) con elegante frontal de aluminio y filtro protector, equipado con multisintonizador de HDTV dual y videgrabador digital (disco duro integrado) 	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz
Zoom : Ja	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud
HD : Ja	Conax : Ja	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM
720p : Ja	CI : Ja	WANDHALTERUNG
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	HOTELMODE	Lochabstände : VESA 400 x 200
SD : Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Typ : TFT-LCD "Full HD"	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	AUTOINSTALL : Ja
1080i : Ja	Energiekarten-Funktion : Ja	TUNER - ANTENNE
Größe (Zoll) : 46	USB-Cloning-Funktion : Ja	Stromversorgung : 5 A
AUDIO	Multimediaanschlüsse : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Menüverriegelung : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Lautsprechersystem : Lautsprechersystem als optionales Zubehör erhältlich	Radiomodus : Ja	Demodulation : COFDM
	Programmplatzmischung : Ja	Spannungsversorgung : 0,05 V
	Multicode-Fernbedienung : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Bitrate : 4 ... 32 MBit/s
		UMWELT
		Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
		SONSTIGE FEATURES
		OSD-Sprachen : Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Schwedisch, Griechisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch
		Programmspeicher Gesamt : 5.000
		Regionalprogramm Auswahl : Ja
		STROMVERSORGUNG
		Frequenz : 50 Hz
		Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 47 W

Energieklasse : D

Energiewerte Software-Aktualisierung : 47 W

Energiewerte Standby-Schnellstart : 39 W

Energiewerte LED : 0,6 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 226 W

jährl. Energieverbrauch : 330 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0

Netzschalter : Ja

LIEFERUMFANG

HDTV 46, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

Testurteil(e) HDTV 46



Preis/Leistung: sehr gut |
Note 1,3
Fernseher Test

Preis/Leistung: sehr gut |
Note 1,3
Fernseher Test



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.