



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



MultyVision 46

Full HD Digitalfernseher mit Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Integrierter digitaler Videorekorder zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958874 6060	19,5 kg	5746/0306	500 GB	schwarz/silber metallic	31,5 kg	23 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm
401958874 6169	19,5 kg	5746/0316	500 GB	schwarz/titan metallic	31,5 kg	23 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 500-GB-Festplatte

Edles, schlankes Design mit drehbarem Standfuß

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Stromaufnahme : 400 mA max.
kurzschlussfest 400 mA

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB-Abschaltung im Standby-Mode V

Bandumschaltung : 22 kHz

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 500 GB

Optikmerkmale : Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 61 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 713 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.090 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 22,5 kg

BILD	BEDIENUNG/KOMFORT	WANDHALTERUNG
Größe (cm) : 117 cm	Wecktimer : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 400
Bildwiederholfrequenz : 200 Hz	Uhr : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Format : 16:9	Sleeptimer : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Kontrastverhältnis : 5.000:1	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TUNER - ANTENNE
Helligkeit : 450 cd/m ²	Conax : Ja	Spannungsversorgung : 5 V
Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	CI+ : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Reaktionszeit : 6 ms	HOTELMODE	Demodulation : COFDM
Blickwinkel : 178° / 178°	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Stromversorgung : 0,03 A
Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	Bitrate : 4 ... 32
Standbild : Ja	Energiekarten-Funktion : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Zoom : Ja	USB-Cloning-Funktion : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
HD : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	UMWELT
Größe (Zoll) : 46	Menüverriegelung : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
720p : Ja	Integrierte LED-Uhr : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Typ : Edge LED LCD	Radiomodus : Ja	Video-Codecs : MPEG-1, MPEG-2, H.264
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	Programmplatzmischung : Ja	Video-Formate : TS, MPG, TS4, VOB
1080i : Ja	Multicode-Fernbedienung : Ja	JPEG : Ja
SD : Ja	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
AUDIO	TUNER	SONSTIGE FEATURES
Lautsprechersystem : 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex	Sat (DVB-S2) : 2	OSD-Sprachen : Tschechisch, Französisch, Englisch, Türkisch, Schwedisch, Italienisch, Griechisch, Polnisch, Spanisch, Russisch, Niederländisch, Deutsch, Ungarisch, Portugiesisch
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Programmspeicher Gesamt : 5.000
ANSCHLÜSSE	Antenne (DVB-T) : 2	Regionalprogramm Auswahl : Ja
HDMI™ (in) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	Analog : 2	STROMVERSORGUNG
HDMI™ (out) : 1	TECHNIROUTER ready : Ja	Nennspannung : 230 V
Smartcard-Leser : Ja (Conax)	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	Frequenz : 50 Hz
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Netzteil : intern
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)	TUNER - ANALOG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 37 W
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (3.5mm Klinke)	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Energieklasse : B
AV-Eingang : Ja (Front)	TUNER - SAT	Energiewerte Software-Aktualisierung : 36 W
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)	DVB-S2 : QPSK - 8PSK	Energiewerte Standby-Schnellstart : 25 W
VGA : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Energiewerte LED : 0,46 W
YUV (in) : Ja (Adapter)	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 120 W
Scart : 1 (Adapter)	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	jährl. Energieverbrauch : 166 kWh/annum
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
F-Buchse SAT (in) : 2	DVB-S : QPSK	Netzschalter : Ja
IEC (in) : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	LIEFERUMFANG
SD-Kartenleser : Ja	TUNER - KABEL	MultyVision 46, Standfuß, Netzkabel, Fernbedienung TechniControl Plus inkl. Batterien, Fernbedienung Remoty Plus, AV-Adapterkabel, Pflegeset, Bedienungsanleitung
	Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz	
	Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM	
	FEC : Reed-Solomon	
	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud	



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.