



DIGITRADIO 306

Atrakcyjne radio DAB+/UKF z drewnianą obudową Bassreflex

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588001091	czarny	0000/4991	1,83	1,34	22 x 13,6 x 14,5	29,7 x 17,6 x 17,9

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych (10 DAB+/10 UKF)

Matrycowy wyświetlacz LCD z podświetleniem

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Funkcja Sleep

Drewniana obudowa Bassreflex

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 10

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

POBÓR PRĄDU

Praca : 14,5

Tryb czuwania/gotowości : 0,47

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 5 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,8

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 9 V / 1600 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 306, zasilacz sieciowy (9 V / 1,6 A), instrukcja obsługi