



DIGITRADIO 300 BR Heimat Edition

Radio DAB+/FM z kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588990036	biały	0001/4993	2,35	2,1	25 x 13,5 x 13	30,5 x 18 x 22

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Lista ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla FM)

Wyświetlacz TFT (2,8")

Nowoczesny design

Wskazanie daty i godziny

Możliwość ustawienia 2 budzików

Timer wyłączenia

Funkcja Equalizera

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości : 0,96

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 5 RMS

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Hiszpański, Turecki, Portugalski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

BR Heimat : Tak

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 68 x 27,5

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Typ : Wyświetlacz TFT

Regulacja podświetlenia : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Typ zasilacza : Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 300 BR, instrukcja obsługi