



DIGITRADIO UP 1

Natynkowe radio DAB+/FM

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039001	czarny	0000/3900	352	250	15,1 x 8 x 4,5	18,5 x 9,5 x 10,5
4019588139008	biały	0001/3900	352	250	15,1 x 8 x 4,5	18,5 x 9,5 x 10,5
4019588239005	srebrny	0002/3900	352	250	15,1 x 8 x 4,5	18,5 x 9,5 x 10,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Radio cyfrowe DAB+	Wbudowana antena oraz zasilacz	Możliwy montaż poziomy lub pionowy
Radio FM z RDS-PLL	Bluetooth Audio-Streaming (odbiór)	Zintegrowany głośnik
Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)	Funkcja budzika i automatycznego wyłączenia	
Ekran Dot-Matrix z regulacją podświetlenia	Equalizer	
OBSŁUGA	Temperatura otoczenia : 5 - 35	UKF/RDS : 87,5 - 108
Budzik : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	Antena : Drutowa antena DAB/FM
Automatyczne wyłączenie : Tak	Bluetooth : Tak	TYP RADIA
Funkcja drzemki : Tak	AUDIO	Radio stacjonarne : Tak
Pamięć ulubionych UKW : 10	Głośnik Mono : Tak	ZASILANIE
Pamięć ulubionych DAB+ : 10	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	Napięcie znamionowe : 230
POBÓR PRĄDU	Wersja Bluetooth : 2.1 + EDR	Częstotliwość : 50
Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Ja	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Praca : 5 max.	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Ja	DIGITRADIO UP 1, instrukcja obsługi
Tryb czuwania/gotowości : 1	EKRAN	
GŁOŚNIK	Wielkość : 1,7	
Moc muzyczna : 2 (RMS)	Regulacja podświetlenia : Tak	
Equalizer : Tak	Typ : LCD	
ŚRODOWISKO PRACY	ODBIÓR / RADIO	
Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)	DAB+ : 174 - 240	