



DIGITRADIO 20 CD

Cyfrowe radio DAB+ / UKW do zabudowy z odtwarzaczem CD

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588049994	antracyt	0000/4999	2,5	1,77	29,7 x 8 x 22	40 x 11,5 x 28
4019588149991	biały	0001/4999	2,5	1,77	29,7 x 8 x 22	40 x 11,5 x 28

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Lista stacji ulubionych (6 DAB+/6 FM)

CD-Player z funkcją MP3

Ekran OLED (128x64)

Wskazanie daty i godziny

Funkcja budzika i automatycznego wyłączenia

Do podwieszenia w kuchni lub jako wolnostojące radio

Aluminiowe pokrętki

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 6

Pamięć ulubionych DAB+ : 6

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3 : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5 mm Klinke)

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 6 (RMS)

Stereo : 2 x 3

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

EKRAN

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 128 x 64

Typ : OLED

FUNKCJE

Odtwarzacz CD MP3 : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena kablowa DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 9 V / 2000 mA

Typ zasilacza : zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 20 CD, przewód antenowy, zasilacz, zestaw montażowy, instrukcja obsługi