



## DIGITRADIO 303 SWR3 Edition

Radio DAB+/UKW/Internet z przyciskiem bezpośredniego wybierania SWR3

| EAN           | Kolor  | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu  |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 4019588039087 | czarny | 0000/3908 | 1,54                 | 1                 | 20,7 x 12,3 x 11,2               | 26,6 x 22,2 x 18 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

|                                                                     |                                                                                 |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cyfrowe radio DAB+                                                  | Lista stacji ulubionych 10FM / 10DAB+                                           | Przycisk bezpośredniego wybierania programu SWR3 przez DAB+ lub Internet |
| Radio FM z RDS PLL                                                  | Wbudowany moduł WLAN                                                            | Funkcja budzika                                                          |
| Bezpośredni dostęp do internetowych stacji radiowych                | Funkcja przesyłania muzyki UPnP streaming                                       |                                                                          |
| Kolorowy ekran TFT 2,4"                                             | Bluetooth Audiostreミング (odbiornik)                                              |                                                                          |
| <b>OBSŁUGA</b>                                                      | Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : < 2             | A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak                       |
| Zegar : Tak                                                         | Praca : 9                                                                       | <b>EKRAN</b>                                                             |
| Budzik : Tak                                                        | Tryb czuwania/gotowości : < 1                                                   | Wielkość : 2,4                                                           |
| Automatyczne wyłączenie : Tak                                       | <b>POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA</b>                                                        | Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240x320                                |
| Funkcja drzemki : Tak                                               | Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1                                                 | Protokół RadioVIS : Tak                                                  |
| Pamięć ulubionych DAB+ : 10                                         | <b>SIEĆ &amp; KOMUNIKACJA</b>                                                   | Typ : LCD                                                                |
| Pamięć ulubionych UKW : 10                                          | WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- i 5-GHz)                                        | Regulacja podświetlenia : Tak                                            |
| <b>OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI</b>                                 | Bluetooth : Tak                                                                 | Pokaz slajdów/catSLS : Tak                                               |
| Formaty audio : WMA, MP3, AAC                                       | <b>POZOSTAŁE FUNKCJE</b>                                                        | <b>ODBIÓR / RADIO</b>                                                    |
| <b>GŁOŚNIK</b>                                                      | Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki | DAB+ : 174 - 240                                                         |
| Moc muzyczna : 2 (RMS)                                              | <b>PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO</b>                                          | UKF/RDS : 87,5 - 108                                                     |
| <b>ŚRODOWISKO PRACY</b>                                             | SWR3 : Tak                                                                      | Radio internetowe : Tak                                                  |
| Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji) | <b>AUDIO</b>                                                                    | Antena : Antena teleskopowa DAB/UKW                                      |
| Temperatura otoczenia : 5 - 35                                      | Głośnik Mono : Tak                                                              |                                                                          |
| <b>STRUMIEŃ DANYCH</b>                                              | <b>BLUETOOTH WERSJA &amp; PROFIL</b>                                            |                                                                          |
| Strumień dźwięku Bluetooth : Tak                                    | Wersja Bluetooth : 2.1+EDR                                                      |                                                                          |
| Strumień audio : Tak                                                | AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak                            |                                                                          |
| <b>POBÓR PRĄDU</b>                                                  |                                                                                 |                                                                          |

| TYP RADIA               | ZASILANIE                           | ZAWARTOŚĆ ZESTAWU                                            |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Radio stacjonarne : Tak | Napięcie znamionowe : 230           | DIGITRADIO 303 SWR3 Edition, zasilacz,<br>instrukcja obsługi |
|                         | Częstotliwość : 50                  |                                                              |
|                         | Zasilacz sieciowy : DC 9V / 1000 mA |                                                              |
|                         | Typ zasilacza : zewnętrzny          |                                                              |