



TECHNIMAX SR1

Inteligentny odkurzacz z nawigacją laserową

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588070301	szwarz	0000/7030	6,5	3,5	34,6 x 9 x 34,6	51 x 14,8 x 40,6

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Tworzenie pomieszczeń wirtualnych, stref czyszczenia i obszarów wzbronionych

Bezsztotkowy silnik o dużej żywotności i wysokiej wydajności oczyszczania

Permanenna karta wizualna dzięki technologii laserowej

Dokładne czyszczenie w kątach i narożach, kompaktowa konstrukcja o wysokości zaledwie 9 cm

Kalendarz automatycznego czyszczenia

Aplikacje na urządzenia z systemem Android oraz iOS i dostępem zdalnym

Szczególnie przyjazny dla alergików dzięki zastosowaniu filtra HEPA 13

Sterowanie głosowe Amazon Alexa

Łatwe ustawianie i obsługa za pomocą automatycznego pomiaru pomieszczenia

Inteligentna i precyzyjna nawigacja laserowa

OBSŁUGA

Typ nawigacji : Technologia Smart Navigation

Sterowanie aplikacją : Tak

Dostęp zdalny : Tak

Sterowanie terminami : Tak

Sterowanie głosowe Amazon-Alexa : Tak

Wskaźnik LED : Sieć internetowa, status akumulatora, poziom naładowania zbiornika na kurz, błędy

Wirtualne ściany : Tak

Klient Smart-Home : Tak

MOŻLIWE WYKORZYSTANIE

Tablet : Tak

Smartfon : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 10 - 40

Wilgotność powietrza : 40 - 60

NAWIGACJA

Karta : Permanentna karta wizualna

Strefy czyszczenia : Tak

Wirtualne ściany : Tak

Obszary zastrzeżone : Tak

Tworzenie pomieszczeń : Tak

Kilka pięter : Tak (bis zu 3)

CZUJNIKI

Follow Wall : Tak

POBÓR PRĄDU

Automatyczne ładowanie : Tak

Wyłącznik sieciowy : Tak

Stan wyłączenia : 0

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 2

Praca : 36

WŁAŚCIWOŚCI CZYSZCZĄCE	SIEĆ & KOMUNIKACJA	ZASILANIE
Tryby czyszczenia : Automatyczny, odkurzanie punktowe, kalendarz, pomieszczenie, obszar	WLAN : 2,4 GHz (802.11 b/g/n)	Żywotność baterii : maksymalnie 120 min na jedno ładowanie akumulatora
Powierzchnia czyszczenia : maksymalnie 200	Bluetooth : Tak	Czas ładowania baterii : maksymalnie 240
Moc ssania : 36	POZOSTAŁE FUNKCJE	Akumulator : Litowo-jonowe o 14,6 V i 2600 mAh
Wydajność zasysania (ciśnienie różnicowe) : Bis zu 1.850	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Polski, Czeski	Napięcie znamionowe : 14,4 - 16,8
Poziomy mocy : Tryb Eco, Normal, Turbo	Dioda stanu LED : Tak	Typ zasilacza : zewnętrzne
Typ filtra : HEPA 13 (>99,95%)	CZUJNIK	Moc znamionowa : 36
Zbiornik na kurz : 0,6 litr	Czujnik laserowy : Tak	Zasilacz sieciowy : DC 18 V / 1 A
Czujnik zapętnienia : Tak	Czujnik kolizji : Tak	Napięcie nominalne zasilacza : 100 - 240
Dywany umożliwiające wjazd : maksymalnie 15	Czujnik przewrócenia : 4	Częstotliwość sieciowa zasilacza : 50 / 60
Poziom hałasu : 55 - 63	Typ ruchu : Inteligentna	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Silnik bezszczotkowy : Tak	Typ czujnika : Laser klasy 1, zderzak	TECHNIMAX SR1, skrócona instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy, stacja dokująca, szczotka główna, 2 szczotki boczne, zbiornik na kurz, filtr HEPA 13, narzędzie do czyszczenia
Szerokość szczotki głównej : 160	Czujnik dywanu : Tak	
Prędkość obrotowa szczotki głównej : 6.800	Czujnik przeszkód : Tak	
Liczba szczotek bocznych : 2	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Średnica szczotek bocznych : 160	Kodowanie : 64/128/152bit WEP, WPA WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Prędkość obrotowa szczotek bocznych : 5.650		
Szerokość szczotki : 360		