



Do Spotify Free i Spotify Premium

MULTYRADIO 4.0

Wieża stereo z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD, kolorowym wyświetlaczem i funkcją strumieniowego przesyłania muzyki

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039209	czarno/srebrny	0000/3920	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23
4019588139206	czarno/biały	0001/3920	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23
4019588239203	czarno/czerwony	0002/3920	3,94	2,83	44,5 x 23 x 19	49 x 27,5 x 23

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Wskazuje godzinę i datę

Kolorowy wyświetlacz TFT (3,2")

Odbiór strumieni dźwięku Bluetooth

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Odtwarzacz CD i MP3

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji TechniSat CONNECT (iOS, Android)

Sterowanie głosowe Amazon Alexa

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 12

Pamięć ulubionych DAB+ : 12

Pamięć radiostacji internetowych : 12

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)

Stereo : 2 x 10

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna
wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Strumień audio : Tak

Kompatybilny z Amazon Alexa : Tak

Spotify Free : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,75

Praca : 24

Tryb czuwania/gotowości : 0,81

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	FUNKCJE
WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)	Wersja Bluetooth : 2,1	Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak
Bluetooth : Tak	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	Funkcja ładowania USB : Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	Odtwarzacz CD MP3 : Tak
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Turecki, Portugalski	EKRAN	ODBIÓR / RADIO
AUDIO	Wielkość : 3,2	DAB+ : 174 - 240
Głośnik Stereo : Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320	UKF/RDS : 87,5 - 108
	Protokół RadioVIS : Tak	Radio internetowe : Tak
	Pokaz slajdów/catSLS : Tak	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF
	Regulacja podświetlenia : Tak	TECHNISAT CONNECT
	Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT	Kontrola : Tak
		TYP RADIA
		Radio stacjonarne : Tak
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 2000 mA
		Typ zasilacza : Zewnętrzne
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		MULTYRADIO 4.0, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi