



TECHNIRADIO 4 IR

Radio DAB+/UKF/internetowe o atrakcyjnym wzornictwie

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039278	czarno/srebrny	0000/3927	1,05	675	21 x 13 x 9	28 x 18 x 12

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem

Lista ulubionych stacji (40 dla DAB+, 40 dla UKF i 10 dla internetowych)

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 40

Pamięć ulubionych DAB+ : 40

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 3 (RMS)

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,35

Praca : 7,2

Tryb czuwania/gotowości : 0,95

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,4

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT

Protokół RadioVIS : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF

TECHNISAT CONNECT

Kontrola : Tak

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : 5V / 2.000mA

Typ zasilacza : zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 4 IR, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi