



TECHNIRADIO 8

Przenośne radio stereo DAB+/FM z głosowym rozpoznawaniem przycisków

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039308	czarno/srebrny	0000/3930	1,37	900	26 x 21,1 x 10	33 x 21,5 x 13

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór cyfrowego radia DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (3 DAB+/3UKF)

Ekran LCD z podświetleniem

Wyświetlanie daty i godziny

Funkcja drzemki i uśpienia

Komunikaty głosowe informują o wyborze funkcji i naciskanych przyciskach

Regulowany Equalizer

Elektroniczna regulacja głośności

Zasilanie sieciowe oraz bateryjne

SONSTIGES

sVers_Batteriebetrieb : Ja

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 3

Pamięć ulubionych DAB+ : 3

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 6 (RMS)

Stereo : 2 x 3

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Praca : 6

Tryb czuwania/gotowości : 0,3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Holenderski, Norweski

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

EKRAN

Typ : LCD

Regulacja podświetlenia : Tak

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Typ baterii : 4 x AA

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 1.000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 8, przewód zasilania, instrukcja obsługi