



DIGITRADIO 52 CD

Radiobudzik DAB+/UKF z odtwarzaczem CD, streamingiem audio przez Bluetooth i funkcją ładowania bezprzewodowego

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039391	antracyt	0000/3939	1,94	1,42	18 x 12,5 x 20	24 x 20,5 x 23
4019588139398	biały	0001/3939	1,94	1,42	18 x 12,5 x 20	24 x 20,5 x 23

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Bezprzewodowe ładowanie smartfonów

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych (20 dla DAB i 20 UKF)

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem

Streaming audio przez Bluetooth

Odtwarzacz CD/MP3

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 4 (RMS)

Stereo : 2 x 2

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1

Praca : 15 max.

Tryb czuwania/gotowości : 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 4,7

Regulacja podświetlenia : Tak (automatisch mit Lichtsensor)

Typ : LCD

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak

Funkcja ładowania USB : Tak

Bezprzewodowe ładowanie : Tak (kompatybilne ze standardem ładowania Qi)

ODBIÓR / RADIO	TYP RADIA	ZASILANIE
DAB+ : 174 - 240	Radio stacjonarne : Tak	Napięcie znamionowe : 230
UKF/RDS : 87,5 - 108		Częstotliwość : 50
Antena : Antena drutowa DAB/UKF		Zasilacz sieciowy : DC V / mA
		Typ zasilacza : Zewnętrzne
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 52 CD, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi