



DIGITRADIO 451 CD edycja mdr Klassik

Wieża stereo z radiem cyfrowym DAB+/FM i odtwarzaczem CD

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039353	drewno	0000/3935	4,67	3,64	37,5 x 15 x 21	44,5 x 23,5 x 26
4019588139350	biały	0001/3935	4,67	3,64	37,5 x 15,2 x 18,7	44,5 x 23,5 x 26

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

DAB+ Digitalradio

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (12 DAB+/12 UKF)

Zintegrowany odtwarzacz CD i MP3

Kolorowy ekran TFT (2,4")

Direktwahl taste für mdr KLASSIK via DAB+

Budzik / Timer

Pilot zdalnego sterowania

Obudowa Bassreflex z imitacji drewna

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 12

Pamięć ulubionych UKW : 12

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3 : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)

Stereo : 2x5

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Praca : 24

Tryb czuwania/gotowości : 0,45

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Wielojęzyczne

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

mdr KLASSIK : Tak

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,4

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240x320

Typ : Kolorowy ekran TFT

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

FUNKCJE

Odtwarzacz CD MP3 : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB+/DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 2000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 451 CD Edycja mdr KLASSIK,
pilot, zasilacz, instrukcja obsługi