



DIGITRADIO 30

Łazienkowe radio DAB+z Bluetooth i wydajnym akumulatorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039551	szary	0000/3955	840	478	13,6 x 16,2 x 4,7	17 x 27,5 x 8
4019588139558	biały	0001/3955	840	478	13,6 x 16,2 x 4,7	17 x 27,5 x 8

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)	Ekran LCD
Radio FM z RDS	Wbudowana bateria zapewnia do 15 godzin słuchania muzyki	Funkcja budzika i automatycznego wyłączenia
Wodoodporna obudowa, odporna na polewanie wodą (IP X5)	Odbiór streamingu audio Bluetooth	
OBSŁUGA	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski	ZASILANIE
Budzik : Tak	AUDIO	Akumulator : Litowo-jonowa 3,7 V / 3000 mAh
Automatyczne wyłączenie : Tak	Głośnik Mono : Tak	Napięcie znamionowe : 230
Funkcja drzemki : Tak	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	Częstotliwość : 50
Pamięć ulubionych UKW : 10	Wersja Bluetooth : 5	Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 1000 mA
Pamięć ulubionych DAB+ : 10	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	Typ zasilacza : zewnętrzny
bed_schutzklasse : IP X5	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
GŁOŚNIK	EKRAN	DIGITRADIO 30 z akumulatorem, zasilacz, instrukcja obsługi
Moc muzyczna : 2 RMS	Regulacja podświetlenia : Tak	
ŚRODOWISKO PRACY	Typ : LCD	
Temperatura otoczenia : -20 do 60	ODBIÓR / RADIO	
STRUMIEŃ DANYCH	DAB+ : 174 - 240	
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak	UKF/RDS : 87,5 - 108	
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Antena : Antena DAB/UKW w pasku do przenoszenia	
Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1	TYP RADIA	
SIEĆ & KOMUNIKACJA	Radio kieszonkowe : Tak	
Bluetooth : Tak		
POZOSTAŁE FUNKCJE		