



STERNRADIO IR 2

Mobilne radio internetowe z wymiennym akumulatorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039674	czarny	0000/3967	618	338	18 x 10,8 x 5	23 x 14,5 x 10
4019588139671	biały	0001/3967	618	338	18 x 10,8 x 5	23 x 14,5 x 10

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Radio internetowe przez WLAN

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")

Strumień audycji Podcast

Przesył strumienia muzyki w sieci domowej (UPnP)

Nadajnik stacji radiowych ułatwiających zasypianie

Funkcja budzenia, drzemki i usypiania

Zegar i datownik

Sterowanie za pomocą aplikacji AirMusic Control App

Pamięć stacji do 250

Wymienny akumulator

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar : Ja

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Aplikacja AirMusic Control : Tak

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 RMS

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Praca : 4

Tryb czuwania/gotowości : 0,8

Stan wyłączenia : 0

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 b/g/n

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Wielojęzyczne, Portugalski, Turecki, Węgierski, Rosyjski

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

radio GOLD : Tak

Deutschlandfunk : Tak

radio B2 : Tak

Klassik Radio : Tak

STAR*SAT : Tak

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,4

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT

ODBIÓR / RADIO

Radio internetowe : Tak

ZASILANIE

Akumulator : litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 1050 mAh

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 60

Zasilacz sieciowy : microUSB 5 V / 1000 mA

Typ zasilacza : zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

STERNRADIO IR 2, zasilacz sieciowy, akumulator, instrukcja obsługi