



DIGITRADIO BT 1

Głośnik Bluetooth z radiem cyfrowym DAB+

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039681	czarny	0000/3968	576	394	18 x 6,5 x 8,5	20 x 11 x 10

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych stacji (30 DAB+/30 UKF)

Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Budzik

Bluetooth-strumień audio (odbiór)

Wbudowany mikrofon

Equalizer (frei einstellbar)

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 30

Pamięć ulubionych UKW : 30

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 6 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Praca : 8

Tryb czuwania/gotowości : 0,03

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

HFP (telefonii bezprzewodowa) : Tak

EKRAN

Wielkość : 1,52

Typ : LCD

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

ZASILANIE

Akumulator : Litowo-jonowy, 3,7 V / 2.000 mAh

Żywotność baterii : do 9 godz.

Czas ładowania baterii : 4

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50 60

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO BT 1, kabel ładowania USB-C, instrukcja obsługi