



UNYSAT Universal-Octo-LNB

Cyfrowy LNB z 8 wyjściami Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588109889	szary	0010/8988	486	432	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 8 użytkowników

Specjalna obudowa odporna na warunki atmosferyczne dla doskonałej elektroniki odbiorczej

Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN

Szybki i łatwy montaż bez obejm mocujących

Odporny na zakłócenia LTE

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 ... 14,5

Horyzontalny : 16 ... 19

Przetątnik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : $\pm 2,5$

Hałas fazy : -83 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 8

Impedancja : 75

Typ złącza : F

Średnica mocowania : do SATMAN

Wzmocnienie : 58 ... 65

Skew : -20 ... 20

ZASILANIE

Pobór prądu : 210

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Octo-LNB