



Treści i subskrypcje (Amazon Music Prime lub Amazon Music Unlimited) podlegają opłacie



Do Spotify Free i Spotify Premium

DIGITRADIO 650

System Hi-Fi z cyfrowym radiem, odtwarzaczem CD, Bluetooth i bezprzewodową ładowarką smartfonów

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039803	antracyt	0000/3980	7,88	5,94	50 x 18 x 23	57 x 28,5 x 27
4019588139800	biały/srebrny	0001/3980	7,88	5,94	50 x 18 x 23	57 x 28,5 x 27
4019588239807	antracyt/srebrny	0002/3980	7,88	5,94	50 x 18 x 23	57 x 28,5 x 27
4019588339804	orzech/antracyt	0003/3980	7,88	5,94	50 x 18 x 23	57 x 28,5 x 27

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Bezprzewodowe ładowanie smartfonów

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki z radia internetowego

Przesyłanie strumienia muzyki (Spotify, Amazon Music, Bluetooth)

Kolorowy wyświetlacz IPS o wielkości 3,5 cala

System głośników 2.1

Odtwarzacz CD i MP3

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji TechniSat CONNECT (iOS, Android)

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć radiostacji internetowych : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

GŁOŚNIK

Pasma przenoszenia : 25 - 18.000 Hz

Moc muzyczna : 70 (RMS)

Stereo : System 2.1 2 x 20 W i 1 x 30

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Amazon Music : Tak

Spotify Free : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 2

Praca : 59,4 max.

Tryb czuwania/gotowości : 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście audio analogowe (RCA) : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki

AUDIO	EKRAN	ODBIÓR / RADIO
Głośnik Stereo : Tak	Wielkość : 3,5	DAB+ : 174 - 240
BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 320 x 480 HVGA	UKF/RDS : 87,5 - 108
Wersja Bluetooth : 5	Typ : Kolorowy wyświetlacz IPS	Radio internetowe : Tak
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	Protokół RadioVIS : Tak	Antena : Antena teleskopowa DAB/FM
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	Regulacja podświetlenia : Tak	TECHNISAT CONNECT
	FUNKCJE	Kontrola : Tak
	Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak	TYP RADIA
	Funkcja ładowania USB : Tak	Radio stacjonarne : Tak
	Odtwarzacz CD MP3 : Tak	ZASILANIE
	Bezprzewodowe ładowanie : Tak (10 Watt)	Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : DC 18 V / 3.300 mA
		Typ zasilacza : Zewnętrzne
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 650, zasilacz sieciowy, antena teleskopowa (zdejmowana), narzędzie do gniazda F, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi, rękawiczki ochronne, tkanina do czyszczenia