



DIGITRADIO 307 BT

Radio DAB+/UKF z funkcją strumieniowania audio przez Bluetooth, kolorowym wyświetlaczem oraz funkcją BestTune™.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039773	czarny	0000/3977	1,91	1,49	22 x 14,1 x 16,5	30 x 17,6 x 18,8
4019588139770	srebrny	0001/3977	1,91	1,49	22 x 14,1 x 16,5	30 x 17,6 x 18,8

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Zegar i datownik	Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)
Radio UKF (z RDS i PLL)	Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia	Świetna jakość dźwięku
Pamięć ulubionych stacji (20 DAB+/20 UKF)	Funkcja Sleep	
Kolorowy wyświetlacz TFT (2.4")	BestTune™	
SONSTIGES	Praca : 14,5	EKRAN
radio_bestTune_programmplatzmischung : Tak	Tryb czuwania/gotowości : <1	Wielkość : 2,4
OBSŁUGA	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Regulacja podświetlenia : Tak
Zegar : Tak	Wejście Audio/AUX in : Tak	Pokaz slajdów/catSLS : Tak
Budzik : Tak	Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1	Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT (2.4")
Automatyczne wyłączenie : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	ODBIÓR / RADIO
Funkcja drzemki : Tak	Bluetooth : Tak	DAB+ : 174 - 240
Pamięć ulubionych UKW : 20	POZOSTAŁE FUNKCJE	UKF/RDS : 87,5 - 108
Pamięć ulubionych DAB+ : 20	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF
GŁOŚNIK	AUDIO	TYP RADIA
Moc muzyczna : 5 (RMS)	Głośnik Mono : Tak	Radio stacjonarne : Tak
ŚRODOWISKO PRACY	BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	
Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)	Wersja Bluetooth : 5	
Temperatura otoczenia : 5 - 35	AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	
STRUMIEŃ DANYCH	A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	
Strumień dźwięku Bluetooth : Tak		
POBÓR PRĄDU		

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 9 V / 1600 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 307 BT, zasilacz sieciowy,
instrukcja obsługi