



Do Spotify Free i Spotify Premium

DIGITRADIO 586

Wieża stereo z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD, obsługą Spotify Free oraz funkcją ładowania bezprzewodowego.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039865	antracyt/srebrny	0000/3986	3,95	3,08	24 x 15 x 21,5	30 x 24,5 x 25,5
4019588139862	biały/srebrny	0001/3986	3,95	3,08	24 x 15 x 21,5	30 x 24,5 x 25,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Bezprzewodowe ładowanie/ładowanie USB

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego

Przesyłanie strumienia muzyki (Spotify & Bluetooth)

Duży wyświetlacz OLED z podświetleniem

Odtwarzacz CD i MP3

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji TechniSat CONNECT (iOS, Android)

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć radiostacji internetowych : 12

Pamięć ulubionych DAB+ : 12

Pamięć ulubionych UKW : 12

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio : MP3, AAC

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)

Stereo : 2 x 10

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Spotify Free : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 2

Praca : 36 (max.)

Tryb czuwania/gotowości : 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	FUNKCJE	TECHNISAT CONNECT
Wersja Bluetooth : 4,2	Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak	Kontrola : Tak
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	Funkcja ładowania USB : Tak	TYP RADIA
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	Odtwarzacz CD MP3 : Tak	Radio stacjonarne : Tak
EKRAN	Bezprzewodowe ładowanie : Tak (5 W)	ZASILANIE
Wielkość : 2,42	ODBIÓR / RADIO	Napięcie znamionowe : 230
Regulacja podświetlenia : Tak	DAB+ : 174 - 240	Częstotliwość : 50
Typ : OLED	UKF/RDS : 87,5 - 108	Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 3000 mA
Protokół RadioVIS : Tak	Radio internetowe : Tak	Typ zasilacza : Zewnętrzne
	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 586, antena teleskopowa, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi