



DIGITRADIO 574 IR

Internetowe radio stereo DAB+/UKF/ z ekranem o wielkości 4", złączem Bluetooth i sterowaniem za pośrednictwem aplikacji.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588129511	srebrny	0001/2951	2,69	1,87	31 x 13,5 x 17	41 x 18 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Lista ulubionych (20 DAB + / 20 UKW / 20 IR)

Radio UKF (z RDS i PLL)

Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki możliwości odtwarzania radia internetowego

Przesyłanie strumienia muzyki (Bluetooth)

Kolorowy wyświetlacz 4" TFT

Złącze USB z funkcją ładowania i odtwarzania MP3

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji TechniSat CONNECT (iOS, Android)

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć radiostacji internetowych : 20

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 10 (RMS)

Stereo : 2 x 5

Equalizer (preset) : Tak

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,89

Praca : 27

Tryb czuwania/gotowości : 0,89

Stan wyłączenia : 0

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Szwedzki, Hiszpański, Turecki, Portugalski, Wielojęzyczne

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4,2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 4

Protokół RadioVIS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT

FUNKCJE	ODBIÓR / RADIO	TECHNISAT CONNECT
Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak	DAB+ : 174 - 240	Kontrola : Tak
Funkcja ładowania USB : Tak	UKF/RDS : 87,5 - 108	TYP RADIA
	Radio internetowe : Tak	Radio stacjonarne : Tak
	Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF	ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : DC 9 V / 3.000 mA
		Typ zasilacza : zewnętrzne
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 574 IR, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi