



Wymagane konto Premium. Więcej informacji na temat Spotify Premium znajdą Państwo na stronie www.spotify.com/premium.



DIGITRADIO 510

Stereofoniczne radio DAB+/UKW/Internet z transmisją Multiroom, Spotify Connect i kontrolą przez aplikację CONNECT

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588049697	czarny	0000/4969	3,1	2,09	35 x 12,53 x 13,11	39,8 x 21,3 x 18,8
4019588149694	biały	0001/4969	3,1	2,09	35 x 12,53 x 13,11	39,8 x 21,3 x 18,8

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Radio internetowe poprzez WLAN

Kompatybilne ze Spotify Connect

Kolorowy wyświetlacz TFT 3,2"

Bluetooth Audio streaming (odbiornik)

Obsługa Multiroom

Wygodna i intuicyjna obsługa dzięki dwóm dużym pokrętkom sterującym na urządzeniu

Sterowanie poprzez aplikację TechniSat CONNECT (iOS, Android)

Pilot zdalnego sterowania

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 20 (RMS)

Stereo : 2 x 10

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Spotify : Tak

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Strumień audio : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 5,16

Praca : 36

Tryb czuwania/gotowości : 0,89

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (pasmo 2,4-GHz- i 5-GHz)

Bluetooth : Tak

NFC : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 2.1 + EDR

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 3,2

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Protokół RadioVIS : Tak

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

ODBIÓR / RADIO	TYP RADIA	ZASILANIE
DAB+ : 174 - 240	Radio stacjonarne : Tak	Napięcie znamionowe : 230
UKF/RDS : 87,5 - 108		Częstotliwość : 50
Radio internetowe : Tak		Zasilacz sieciowy : DC 18 V / 2000 mA
Antena : Antena telespokowa DAB/UKW		Typ zasilacza : Zewnętrzny
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DigitRadio 510, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi