



Wymagane konto Premium. Więcej informacji na temat Spotify Premium znajdą Państwo na stronie www.spotify.com/premium.

DIGITRADIO 110 IR

Odbiornik DAB+/FM/Radio internetowe z przesyłem strumienia Multiroom oraz Spotify Connect

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588710955	0010/4958	czarny	594	236	13 x 9,73 x 4,88	20,34 x 16,34 x 5,46

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS PLL

Bezpośredni dostęp do internetowych stacji radiowych

Dostęp do muzyki poprzez platformę spotify

Ekran TFT 3,2"

Funkcja przesyłania muzyki w zasięgu sieci domowej

Bluetooth Audio Streaming (odbiór)

Funkcja Multiroom

Sterowanie poprzez aplikację MYDIGITRADIO PRO

Wbudowany modu wi-fi

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Zdalne sterowan : Tak

CONNECT-App : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

GŁOŚNIK

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Spotify : Tak

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Strumień audio : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 1,23

Praca : 3

Tryb czuwania/gotowości : 0,89

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (SPDIF)

Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1

Wejście dla zewnętrznej anteny : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	EKRAN	ODBIÓR / RADIO
Wersja Bluetooth : 2.1 + EDR	Wielkość : 3,2	DAB+ : 174 - 240
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320	UKF/RDS : 87,5 - 108
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak	Pokaz slajdów/catSLS : Tak	Radio internetowe : Tak
HFP (telefonii bezprzewodowa) : Tak	Protokół RadioVIS : Tak	Antena : Antena DAB/UKF
HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy) : Tak	Regulacja podświetlenia : Tak	TYP RADIA
	Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT	Adapter radiowy : Tak
		Radio stacjonarne : Tak
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500 mA
		Typ zasilacza : Zewnętrzne
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGITRADIO 110 IR, antena drutowa DAB/FM, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi