



DIGITRADIO 300 C

Radio DAB+/UKW z korektorem, tubą bass reflex i kolorowym wyświetlaczem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588249905	antracyt	0000/4992	2,35	2,1	25 x 13,5 x 13	30,5 x 18 x 22
4019588200142	biały	0001/4992	2,35	2,1	25 x 13,5 x 13	30,5 x 18 x 22

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+	Ekran TFT 2,8"	Timer wyłączenia
Radio FM (RDS & PLL)	Data i godzina	Equalizer
Lista stacji ulubionych (10 DAB+/ 10 FM)	Możliwość ustawienia 2 budzików	Bass Reflex
OBSŁUGA	Temperatura otoczenia : 5 - 35	Częstotliwość : 50
Budzik : Tak	POZOSTAŁE FUNKCJE	Typ zasilacza : Wewnętrzny
Automatyczne wyłączenie : Tak	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Funkcja drzemki : Tak	AUDIO	DIGITRADIO 300 C, instrukcja obsługi
Pamięć ulubionych UKW : 10	Głośnik Mono : Tak	
Pamięć ulubionych DAB+ : 10	EKRAN	
POBÓR PRĄDU	Wielkość : 2,8	
Praca : 15	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320	
Tryb czuwania/gotowości : 0,91	Pokaz slajdów/catSLS : Tak	
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Regulacja podświetlenia : Tak	
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak	Typ : Ekran TFT	
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak	ODBIÓR / RADIO	
Wejście Audio/AUX in : Tak	DAB+ : 174 - 240	
Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1	UKF/RDS : 87,5 - 108	
GŁOŚNIK	Antena : DAB/FM antena teleskopowa	
Moc muzyczna : 5 (RMS)	TYP RADIA	
Equalizer : Tak	Radio stacjonarne : Tak	
ŚRODOWISKO PRACY	ZASILANIE	
Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)	Napięcie znamionowe : 230	