



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

## DIGIPAL SMART HOME

Odbiornik/serwer DVB-T2 HD do inteligentnego sterowania domem

| EAN           | Nr art.   | Kolor    | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|-----------|----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588095304 | 0000/9530 | antracyt | 926                  | 322               | 20,9 x 4,2 x 13,2                | 28,8 x 7,4 x 16,3 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór DVB-T2 HD (H.265/HEVC), odbiór DVB-T2 (H.264)

Centralna jednostka sterująca w systemie TechniSat Smart-Home

Z-Wave Plus, WLAN, Bluetooth

Sterowanie poprzez TechniSat CONNECT, sterowanie głosowe Alexa

DVRready do nagrywania na nośnik USB

ISIO: Dostęp do bibliotek mediów, aplikacji ISIO i HbbTV

Serwis informacyjny SIEHFERN INFO

Tryb ISI: uproszczona obsługa urządzenia

#### MULTIMEDIA

Nośnik danych : via USB

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Timeshift : Tak

#### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

TECHNIFAMILY : Tak

ISI-Mode : Tak

SFI : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

#### OBSŁUGA

Centralna jednostka Smart-Home : Tak

Klient Smart-Home : Tak

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Autostandby : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

#### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1, H.265

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, MP2, DDAC3

#### INTERNET/SIEĆ

Pamięć w "chmurze" : Ja

HbbTV : Tak

DLNA client : Tak

#### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Irdeeto : Tak

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Czytnik kart SIM : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

SCART : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Zintegrowane łącze WLAN : Tak (WiFi 802.11ac)

Złącze IEC : Tak

Karty SD : Tak

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Niemiecki, Angielski, Francuski

#### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus

Zasięg w budynku : max. 30 metr

Częstotliwość operacyjna : 868,42

#### AUDIO

audio\_klare\_sprache : Tak über DVB

#### EKRAN

Zoom : Tak

SD : Tak

HD : Tak

1080p : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576p : Tak

576i : Tak

#### PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

freenetTV : Tak

| TECHNISAT CONNECT | TUNER                                    | ZASILANIE                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola : Tak    | Typ tunera : DVB-T2 (H.265)              | Napięcie znamionowe : 230                                                                                             |
| SFI : Tak         | Tuner DVB-T2 : DVB-T2/HEVC (H.265)       | Częstotliwość : 50                                                                                                    |
| Smart Home : Tak  | Tuner DVB-T : 1                          | Zasilacz sieciowy : zewnętrzna DC 12/1,5A                                                                             |
|                   | Demodulacja : QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | <b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>                                                                                              |
|                   | Zakres częstotliwości 1 : 174            | DIGIPAL SMART HOME, pilot TechniControl (w tym baterie), zasilacz, kabel HDMI, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną |



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.