



## DIGIPAL T2 DVR

Multimedialny dekoder HDTV do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T z funkcją nagrywarki

| EAN           | Nr art.   | Kolor    | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|-----------|----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588049321 | 0000/4932 | antracyt | 936                  | 254               | 18,2 x 4 x 12,6                  | 30,5 x 7,4 x 17,5 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór programów telewizyjnych DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) i DVB-T

Funkcja DVRready: cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk USB

Tryb ISI: uproszczona obsługa dekodera

Elektroniczny program TV

Może być zasilany z sieci o napięciu 12 V

LED (wyświetlacz 7 cyfrowy)

Odbiór radia internetowego

### MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : przez USB

Timeshift : Tak

Folder z nagraniami : Tak

### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

ISI-Mode : Tak

AUTOINSTALL : Tak

### OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Autostandby : Tak

Telegazeta : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Automatyczne wyłączanie : Tak

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : H.264, MPEG-2, H.265

Format video : MOV, MP4, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio : AAC, MP3, M4A, MP2

### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Irdeto : Tak

### POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 0,3

Praca : 4,5

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

USB : 1 (USB 2.0)

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze IEC : Tak

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów : 5.000

### AUDIO

audio\_klare\_sprache : Tak über DVB

### DEKODER

Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

### EKRAN

SD : Tak

HD : Tak

1080p : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576i : Tak

Typ : 7-Segmentowy, 4-cyfrowy, biały

**PRZYGOTOWANY DO ODBIORU**

freenetTV : Tak

**TUNER**

Typ tunera : DVB-T

Tuner DVB-T : 1

Odbiór : DVB-T2 z HEVC /H.265 oraz H.264, DVB-T

Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862

Demodulacja : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Tryb przesyłania : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Zasilanie napięciem : 5

**ZASILANIE**

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/1,5A

**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

DIGIPAL T2 DVR, pilot TechniControl (z bateriami), przewód zasilający, kabel HDMI, instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.