



DIGIT S3 HD

Kompaktowy odbiornik satelitarny HDTV do odbioru niekodowanych cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047129	0000/4712	czarny	1,03	380	18 x 4,4 x 13	26 x 8 x 17

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór darmowych, niekodowanych programów satelitarnych w jakości HD (DVB-S/S2)

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programie

ISIPRO: Automatyczna aktualizacja listy kanałów

AutoInstall: Automatyczna pierwsza instalacja

HDTV: telewizja wysokiej rozdzielczości z doskonałą jakością obrazu

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

ISI-Mode : Tak

SFI : Tak

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Telegazeta : Tak

Miejsce zapisu : 4.999

Automatyczne wyłączenie : Tak

Szybki start : Tak

Autostandby : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3

INTERNET/SIEĆ

Test prędkości łącza internetowego : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,3

Praca : 6,3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak Wymagany specyficzny dla TechniSat zestaw adapterów (dostępny pod numerem 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

100Base-T : Tak

IPv4 : Tak

TCP/IP : Tak

LNB KONTROLA	EKRAN	TUNER
Wertykalny : 14	SD : Tak	Typ tunera : DigitalSat
Horyzontalnie : 18	HD : Tak	Tuner DVB-S : 1
Przełącznik band : 22	1080p : Tak	Radio satelitarne : Tak
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	1080i : Tak	Radio internetowe : Tak
DiSEqC : 1.0 / 1.2	720p : Tak	Odbiór : HD-TV, SD-TV
POZOSTAŁE FUNKCJE	576p : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	576i : Tak	TUNER SATELITARNE
Całkowita ilość programów : 4.999	LNB	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
		DVB-S : QPSK
		DVB-S : 2 ... 45
		DVB-S2 : 8PSK - QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31
		FEC : RS, LDPC, BCH
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/2A
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGIT S3 HD, kabel HDMI, pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie), zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.