



TECHNILAN M500

Modem nagiądzkowy LAN 500 MBit/s

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588036406	biały	0000/3640	282	236	8.00 x 9.50 x 4.00	8.20 x 9.70 x 4.50

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Gniazdo SAT/TV/Radio/LAN do instalacji gwieździstych

1x wejście LAN RJ45

Złącza SAT, TV oraz Radio

Minimalny pobór prądu zarówno podczas pracy i w trybie Standby

Kompatybilny z gniazdem TechniLAN 200 MBit/s

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0.6 typisch

Praca : 2 max.

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC

TV : Wejście IEC

SAT : Gniazdo F

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1 SAT

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : Typ. 13 DC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Modem TECHNILAN M500, instrukcja