



DIGITRADIO 225

Przenośne radio DAB+/FM z wbudowanym akumulatorem, modułem Bluetooth oraz praktycznym metalowym uchwytem

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588600010	biały	0001/4986	2.21	1.71	26.50 x 20.00 x 11.00	30.00 x 17.50 x 18.75

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio z RDS FM

Lista stacji ulubionych 10FM / 10DAB+

Equalizer

Wbudowany akumulator umożliwiający do 24 godzin pracy

Bluetooth Audio-Streaming (odbiór)

System NFC

Obudowa wykończona na wysoki połysk z metalowym uchwytem

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert : Ja

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 10 (RMS)

Stereo : 2x5

Equalizer : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Praca : 24

Tryb czuwania/gotowości : 0,62

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5 mm jack)

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Stereo : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 3.0

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2.3

Typ : LCD

Regulacja podświetlenia : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87.5 - 108

Antena : Teleskopowa antena DAB+/FM

TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

WYMIARY / WAGA

Przenośny : Tak

ZASILANIE

Akumulator : Li-Polymer mit 7.4V und 5000mAh

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 12 V / 2000 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 225, zasilacz, instrukcja