



TECHNIPRO RV 700-8E

Gniazdo końcowe 8 dB

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588031920	0000/3192	srebrny	94	94	7.00 x 7.00 x 4.50	20.50 x 7.50 x 14.50

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Konfigurowalne gniazdo końcowe - gwarantuje bezawaryjną pracę systemów jedнопrzewodowych

Monitorowanie mikrokontrolerów pasm użytkownika

Zabezpieczenie przed przeciążeniem przez bezpiecznik elektroniczny i diody odsprężające

Idealny do kanału zwrotnego dla systemów z połączeniem kablowym

Możliwość konfiguracji za pomocą PROGRAMATORA RVP 700

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio : 87.5 ... 108

SAT : 950 ... 2150

TV : 5...68/ 118 ... 862

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC

TV : Złącze IEC

SAT : Gniazdo F

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz) : 9

SAT (920 - 2150 MHz) : 8

TV (47 - 860 MHz) : 8

EKRANOWANIE

47 - 300 MHz : ≥ 85

300 - 470 MHz : ≥ 80

470 - 950 MHz : ≥ 75

950 - 2150 MHz : ≥ 55

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIPRO RV 700-8E