



DIGIT S3 DVR

Odbiornik satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047136	0000/4713	czarny	994	380	18 x 4,4 x 13	26 x 8 x 17

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór darmowych, niekodowanych programów satelitarnych w jakości HD (DVB-S/S2)

HDTV: telewizja wysokiej rozdzielczości Full-HD

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

AutoInstall: Automatyczna pierwsza instalacja

ISIPRO: Automatyczna aktualizacja listy kanałów

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : poprzez USB

Timeshift : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

ISI-Mode : Tak

SFI : Tak

ISIPRO : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Autostandby : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Telegazeta : Tak

Miejsce zapisu : 4.999

Wybór nadawców regionalnych : Tak

Szybki start : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3

INTERNET/SIEĆ

Test prędkości łącza internetowego : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,3

Praca : 6,2

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	POZOSTAŁE FUNKCJE	TUNER
HDMI™ (wyjście) : 1	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Typ tunera : Cyfrowy Sat
USB : 1 (USB 2.0)		Tuner DVB-S : 1
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	Całkowita ilość programów : 4.999	Radio satelitarne : Tak
Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak Wymagany specyficzny dla TechniSat zestaw adapterów (dostępny pod numerem 0000/3649)	DEKODER	Radio internetowe : Tak
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Odbiór : HD-TV, SD-TV
Złącze F : 1	Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	TECHNIROUTER ready : Tak
SIEĆ & KOMUNIKACJA	EKRAN	TUNER SATELITARNE
IPv4 : Tak	SD : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
100Base-T : Tak	HD : Tak	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (automatyczne dopasowanie)
TCP/IP : Tak	1080p : Tak	DVB-S : QPSK
LNB KONTROLA	1080i : Tak	DVB-S : 2 ... 45
Wertykalny : 14	720p : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Horyzontalnie : 18	576p : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31
Przełącznik band : 22	576i : Tak	FEC : RS, LDPC, BCH
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (odporny na zwarcia)	Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały	ZASILANIE
DiSEqC : 1.0 / 1.2	LNB	Częstotliwość : 50
	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/2A
		Napięcie znamionowe : 230
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGIT S3 DVR, kabel HDMI, pilot z bateriami, zasilacz zewnętrzny, instrukcja



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.