



DIGIPAL T2 DVR

Multimedialny dekodery HDTV do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T z funkcją nagrywarki

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588049321	0000/4932	antracyt	936	254	18.20 x 4.00 x 12.60	30.50 x 7.40 x 17.50
4019588149328	0001/4932	srebrny	936	254	18.20 x 4.00 x 12.60	30.50 x 7.40 x 17.50

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór programów telewizyjnych DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) i DVB-T
 Funkcja DVRready: cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk USB
 Tryb ISI: uproszczona obsługa dekodera

Elektroniczny program TV
 Może być zasilany z sieci o napięciu 12 V
 LED (wyświetlacz 7 cyfrowy)

Odbiór radia internetowego

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja
 Nośnik danych : przez USB
 Timeshift : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

ISI-Mode : Tak
 AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1000
 Napisy telegazety : Tak
 Media Player : Tak
 Autostandby : Tak
 Telegazeta : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : H.264, MPEG-2, H.265

Format video : MOV, MP4, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio : AAC, MP3, M4A, MP2

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Irdeeto : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 0.3

Praca : 4.5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

USB : 1 (USB 2.0)

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze IEC : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów : 5000

AUDIO

audio_klare_sprache : Tak über DVB

DEKODER

Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN	PRZYGOTOWANY DO ODBIORU	TUNER
SD : Tak	freenetTV : Tak	Typ tunera : DVB-T
HD : Tak		Tuner DVB-T : 1
1080p : Tak		Odbiór : DVB-T2 z HEVC /H.265 oraz H.264, DVB-T
1080i : Tak		Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
720p : Tak		Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
576i : Tak		Demodulacja : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Typ : 7-Segmentowy, 4-cyfrowy, biały		Tryb przesyłania : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
		Zasilanie napięciem : 5
		Zasilanie elektryczne : max. 0.03
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/1,5A
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		DIGIPAL T2 DVR, pilot TechniControl (z bateriami), przewód zasilający, kabel HDMI, instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.