



TECHNIRADIO 1 NRW Edition

Przenośne radio DAB+/UKW z przyciskami bezpośredniego wybierania dla 1Live, WDR 2, WDR 4 i WDR 5 poprzez DAB+

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588149984	biały	0001/4998	520 g	312 g	18.00 x 9.50 x 4.20 cm	21.00 x 17.80 x 5.20 cm
4019588249981	niebieski	0002/4998	520 g	312 g	18.00 x 9.50 x 4.20 cm	21.00 x 17.80 x 5.20 cm
4019588049987	czarny	0000/4998	520 g	312 g	18.00 x 9.50 x 4.20 cm	21.00 x 17.80 x 5.20 cm

OBSŁUGA	Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Szwedzki, Fiński, Słoweński	TYP RADIA	Radio stacjonarne: Tak
Budzik: Tak	PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO	Radio kieszonekowe: Tak	
Automatyczne wyłączenie: Tak	WDR 5: Tak	ZASILANIE	Napięcie znamionowe: 230 V
Funkcja drzemki: Tak	WDR 4: Tak	Częstotliwość: 50 Hz	
Pamięć ulubionych DAB+: 20	WDR 2: Tak	Typ zasilacza: Wewnętrzny	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Pamięć ulubionych UKW: 20	1Live: Tak	TECHNIRADIO 1 NRW, zasilanie, instrukcja obsługi	
ŚRODOWISKO	AUDIO		
Wilgotność powietrza: 5 - 90 % wilgotność względna (bez kondensacji)	Głośnik Mono: Tak		
Temperatura otoczenia: 5 - 35 °C	EKRAN		
POBÓR PRĄDU	Rozdzielczość (linie x wiersze): 53 x 15 Pixel		
Tryb czuwania/gotowości: 0,04 W	Typ: LCD		
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	ODBIÓR / RADIO		
Wejście słuchawkowe (3,5mm): 1	DAB+: 174 - 240 MHz		
GŁOŚNIK	UKF/RDS: 87.5 - 108 MHz		
Moc muzyczna: 1 W (RMS)	Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW		
POZOSTAŁE FUNKCJE			
FUNKCJE			
DAB+	Zegar		
UKF	Budzik / timer wyłączenia		