



Transita 115

Radiobudzik DAB+/UKF

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588783911	biały	78-3009-01	756 g	458 g	19.00 x 6.50 x 12.50 cm	26.80 x 9.50 x 16.50 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych (10 DAB+/10 UKF)

Wysokiej klasy wyświetlacz OLED

Możliwość ustawienia 2 budzików

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 3 W (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 % Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35 °C

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Regulacja podświetlenia : Tak

Typ : OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKF/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antena : Antena drutowa DAB/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230 V

Częstotliwość : 50 Hz

Zasilacz sieciowy : DC 6 V / 500 mA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 115, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi

NORDMENDE