



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



## Jednostka centralna 2

Jednostka centralna do komunikacji z wszystkimi komponentami Smart-Home

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095311	srebrny	0000/9531	716	314	21 x 4 x 12,5	29 x 7,7 x 16,5

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Jednostka centralna/baza systemu TechniSat Smart-Home  
Regulacja i kontrola wszystkich procesów

Łatwa integracja dalszych komponentów  
Technologia radiowa Z-Wave™ (868,42 MHz)

Zintegrowany WLAN  
Umożliwia wyświetlanie/kontrolę funkcji inteligentnego domu poprzez wybrane telewizory i odbiorniki TechniSat (poprzez sieć domową)

### OBSŁUGA

Centralna jednostka Smart-Home : Tak

### MOŻLIWE WYKORZYSTANIE

Tablet : Tak

Smartfon : Tak

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Wejście DC : 1

USB : 2

Karty SD : Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak 4.1 LE

WLAN : Tak (802.11ac)

### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus

Zasięg w budynku : max. 30 metr

Częstotliwość operacyjna : 868,42

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Moc znamionowa : 3

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zentraleinheit 2, zasilacz, kabel sieciowy (3 m), instrukcja obsługi