



DIGITRADIO 303 SWR3 Edition

Radio DAB+/UKW/Internet z przyciskiem bezpośredniego wybierania SWR3

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039087	czarny	0000/3908	1,54	1	20,7 x 12,3 x 11,2	26,6 x 22,2 x 18

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS PLL

Bezpośredni dostęp do internetowych stacji radiowych

Kolorowy ekran TFT 2,4"

Lista stacji ulubionych 10FM / 10DAB+

Wbudowany moduł WLAN

Funkcja przesyłania muzyki UPnP streaming

Bluetooth Audiostreミング (odbiornik)

Przycisk bezpośredniego wybierania programu SWR3 przez DAB+ lub Internet

Funkcja budzika

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych DAB+ : 10

Pamięć ulubionych UKW : 10

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio : WMA, MP3, AAC

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

Strumień audio : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : < 2

Praca : 9

Tryb czuwania/gotowości : < 1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- i 5-GHz)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

SWR3 : Tak

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 2.1+EDR

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2,4

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240x320

Protokół RadioVIS : Tak

Typ : LCD

Regulacja podświetlenia : Tak

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKW

TYP RADIA	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Radio stacjonarne : Tak	Napięcie znamionowe : 230	DIGITRADIO 303 SWR3 Edition, zasilacz, instrukcja obsługi
	Częstotliwość : 50	
	Zasilacz sieciowy : DC 9V / 1000 mA	
	Typ zasilacza : zewnętrzny	