



## Rozgałęźnik pasywny 17P

Multiswitche do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032682	0000/3268	srebrny	600 g	500 g	6.90 x 4.50 x 21.20 cm	10.70 x 5.60 x 22.30 cm

<b>CZĘSTOTLIWOŚCI</b> Sat: 950 ... 2150 MHz Naziemny: 47 ... 862 MHz	<b>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA</b> Zalety: Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung Zalety: Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv	Rozgałęźnik pasywny 17P, instrukcja obsługi
<b>TŁUMIENIE PRZELOTOWE</b> Sat: 4 dB Naziemny: 4 dB	Zalety: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8 <b>SEPARACJA</b> Wyjście: 40 dB Obwody: 45 dB	
<b>ŚRODOWISKO</b> Temperatura otoczenia: -25 ... 55 °C	<b>ZASILANIE</b> Pobór prądu: 0 mA (passiv)	
<b>DANE TECHNICZNE</b> Wejścia satelitarne: 16 Wejście naziemne: 1	<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>	
<b>FUNKCJE</b>		
HDTV	Wielu użytkowników	4 pozycje satelitarne