



GigaSystem 17/8 G

Multiswitche do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN	Kolor	Numer Artykułu
4019588032712	niebieski/żółty	0000/3271

CZĘSTOTLIWOŚCI	Zalety: Współpracuje z 4 konwerterami Quatro-LNB	GigaSystem 17/8 G, instrukcja obsługi
Sat: 950 ... 2150 MHz	SEPARACJA	
Naziemny: 47 ... 862 MHz	Wyjście: 35 dB	
DANE TECHNICZNE	WZMOCNIENIE	
Wejścia satelitarne: 16	Sat: -2 ... 1 dB	
Wejście naziemne: 1	Naziemny: -4 ... -1 dB	
Wyjście: 8	ZASILANIE	
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Częstotliwość: 50 ... 60 Hz	
Zalety: Możliwość rozbudowy o aż 4 kaskady	Zasilacz sieciowy: wewnętrzny	
Zalety: Brak tłumienia w zakresie SAT	Napięcie znamionowe: 230 V	
Zalety: Korygowanie zniekształceń skośnych	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	

FUNKCJE		
HDTV	Wielu użytkowników	4 pozycje satelitarne