



## VIOLA 3

Przenośne radio kieszonkowe DAB+/FM z funkcją latarki LED

| EAN           | Kolor  | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu     |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| 4019588039247 | czarny | 0000/3924 | 200                  | 124               | 12.70 x 5.80 x 2.30              | 14.80 x 7.20 x 4.60 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS

Pamięć ulubionych (20 DAB+/20 UKF)

Gniazdo USB do odtwarzania MP3

Zintegrowany, wymienny akumulator umożliwiający nawet 10 godzin odtwarzania

Konfigurowalne przyciski bezpośredniego wyboru

Latarka LED

#### OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

#### GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 (RMS)

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB : 1

Wejście Audio/AUX in : Tak (wtyk 3,5 mm)

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski

#### AUDIO

Głośnik Mono : Tak

#### EKRAN

Typ : LCD

#### FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB : Tak

Latarka kieszonkowa LED : Tak

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87.5 - 108

Antena : Antena drutowa DAB/UKF

#### TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

#### WYMIARY / WAGA

Przenośny : Tak

Stacjonarny : Tak

#### ZASILANIE

Akumulator : Akumulator litowo-jonowy 3,7 V i 800 mAh

Żywotność baterii : Do 6 godzin

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Typ zasilacza : Zewnętrzny

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

VIOLA 3, kabel Mini USB, instrukcja obsługi